



DH401B

LINKVIL 开放式蓝牙耳机

产品规格书

LINKVIL DH401B 是一款轻巧便携的开放式蓝牙耳机，适用于办公室、居家办公和移动办公等多种场景。开放式挂耳设计无需入耳，在减轻耳道负担的同时，也方便用户感知周围环境。蓝牙 5.4 多点连接可让电脑和手机保持同时连接，方便用户在两台设备之间轻松切换；双麦 AI ENC 则可减少背景噪声干扰，让人声拾取更加清晰。便携充电盒可将总通话时间延至最长 23 小时，并支持直观查看充电盒剩余电量。轻巧便携、操作简单，让日常专业沟通更加从容。

产品亮点



- 开放式佩戴设计，安全卫生，保持对周围环境的感知力
- 蓝牙 5.4 多点连接，在手机和个人电脑之间无缝切换
- 13.6g 轻量化开放式耳机设计，耳挂式全天舒适佩戴
- 双麦 AI 环境降噪，精准拾音，呈现清晰自然的人声沟通体验
- 便携式充电盒设计，轻巧易携，支持其电量可视显示
- 高品质扬声器带来清澈通透的音效

规格参数

DH401B 开放式蓝牙耳机		
麦克风	类型	2 个全向模拟麦克风
	灵敏度	-38 dBFS/Pa
	频率范围	100 Hz 至 8 kHz
扬声器	尺寸	18 × 11 mm
	最大输入功率	30 mW
	扬声器阻抗	16 Ω
	灵敏度	122 dB
	频率范围	20Hz 至 20KHz
	音乐模式带宽	100 Hz 至 20 kHz
	通话模式带宽	100 Hz 至 8 kHz
音频	特点	高清通透音效
		全双工通话技术
		AI 环境降噪 (AI ENC)
		声学回声消除 (AEC)
	支持的音频编解码器	AAC、SBC
	用户听力保护	EN50332
连接	方式	蓝牙
	蓝牙版本	5.4
	蓝牙协议	HFP, A2DP, AVRCP
	工作距离	10 m
	配对记录	最多 8 台设备
	同时连接数	2
按键与控制	自动开关机	充电时自动开机 从充电盒取出自动开机
	蓝牙配对	开机后自动进入蓝牙配对模式
	静音键	单击：静音/取消静音
	多功能键 (MFB)	长按 3 秒：开/关机
		单击：接听/挂断，播放/暂停
		长按 1 秒：拒接
	音量 +/- 键	双击：重拨
		长按 1 至 2 秒：切换音频通道
		单击：音量加/减；
		长按 1 秒：下一曲/上一曲
充电盒	LED 指示灯 (耳机)	蓝灯亮 1 秒：开机
		红灯亮 1 秒：关机
		红蓝灯交替闪烁：配对中
	电池类型	蓝灯闪烁：已连接
		可充电锂聚合物电池
		400 mAh
		USB-C × 1 (5 V/0.5 A)
	充电接口	USB 数据线
	充电方式	2 h
	充电时长	通过内置充电触点为耳机充电
	给耳机充电方式	

耳机电池	电量显示	显示充电盒剩余电量
	充电盒指示灯	白灯闪烁：充电中 白灯长亮：已充满
	电池类型	可充电锂聚合物电池
	电池容量	60 mAh
	充电时长	2 h
	通话时长	5 h
	音乐时长	8 h
	音乐时长（配合充电盒）	36 h
	通话时长（配合充电盒）	23 h
	待机时长	11 天
通用	充电方式	充电盒
	佩戴方式	开放式，仅支持右耳佩戴
	DH401B 耳机重量	13.6 g
	充电盒重量	48.2 g
	耳机尺寸	90.2 x 40.5 x 27.4 mm
	充电盒尺寸	95.6 x 50.6 x 35.4 mm
	彩盒尺寸	138 x 130 x 44 mm
	外箱尺寸	575 x 289 x 295 mm（48 台）
	外箱净重	11.28 kg
	外箱毛重	12.15 kg
	工作温度	-10 °C 至 +50 °C
	存储温度	-20 °C 至 +70 °C
	工作湿度	10% 至 95% RH
	包装清单	DH401B 耳机带充电盒
		0.6 米 USB 数据线
		快速入门指南
		安规说明书
认证	CE FCC RoHS	

关于 LINKVIL

LINKVIL 是方位（Fanvil）品牌旗下的全新子品牌，专注音视频物联网无线通讯产品的研发智造和销售服务。LINKVIL 针对无线通信领域的场景应用需求，为客户带来全无线、多场景、超极致的产品体验。LINKVIL 致力于构建融合互通的音视频物联网多场景无线通讯生态，助力各行业数字化转型。

版权所有

版权所有©深圳方位智联科技有限公司。未经深圳方位智联科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

了解更多

以上功能/特性/规格仅提供客户参考，在未来可能有所变动，深圳方位智联科技有限公司无事先通知义务，所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准。如客户对以上功能/特性/规格有所疑问，请联系各地分销商代理商或方位咨询。

查询更多商品信息请浏览方位官方网站：www.fanvil.com.cn

Fanvil | LINKVIL

深圳方位智联科技有限公司

网址：www.fanvil.com.cn

电话：+86-755-2640-2199

邮箱：sales.cn@fanvil.com

地址：深圳市宝安区新安街道润智研发中心 2 栋 13 楼